# DATA
# sur les transistors CMS en boîtier SOT23

***Auteur:*** **F6FQY Jean BRIERE –CHARTRE**
**Par l'intermédiaire de F6BCU**

***Rédacteur: Thibaut Faivre www.amat-radio.com***

Attention: avant de faire le montage contro-ler la version de votre document sur le site www.amat-radio.com

VERSION 1.0

| Références | P ouN | Type classique | Marquage CMS |
|---|---|---|---|
| BCV27 | | BC517 | FF |
| MMBT2369A | | 2N2369 | 1T |
| BSR16 | | 2N2907 | T8 |
| BC859 | | BC559 | 4C |
| BCX53 (SOT89) | | BC640 | BCX53 |
| BCX56 (SOT89) | | BC639 | BCX56 |
| BFR93 | | BFR91 | R1 |
| | | | |
| BC807 | P | BC327-16 | 5A, 5B, 5C |
| BC808 | P | BC328-16 | 5E, 5F, 5G |
| BC817 | N | BC337-16 | 6A, 6B, 6C, |
| BC818 | N | BC338-16 | 6E, 6F, 6G, |
| BC846B | N | BC546B | 1B |
| BC847C | N | BC237C/547C | 1G |
| BC848B | N | BC238B/548B | 1K |
| BC848C | N | BC238/548C | 1L |
| BC856B | P | BC556B | 3B |
| BC857B | P | BC307B/557B | 3F |
| BC857C | P | BC307C/557C | 3G |
| BC858B | P | BC308B/558B | 3K |
| BC858C | P | BC308C/558C | 3L |
| BCR191 | P | Dig Trans. | |
| BCV26 | P | BC516 | FD |
| BCV27 | P | BC517 | FF |
| BCW60B | N | BCY58 | AB |
| BCW61B | P | BCY78 | BB |
| BCX52 | P | BC638 | AF, AG |
| BF989 | N | FET | M89 |
| BF990 | N | FET | M90 |
| BFN26 | P | BFP25 | FJ |
| BSF17 | N | BFW92/BFX89 | MC |
| BFS19 | N | BF255 | F2 |
| BFS20 | N | BF199 | G1 |
| BFT93 | N | HF. Trans. | X1 |
| BSN20 | N | FET | M8P |
| CFY30 | N | Ga AS FET | A2 |
| | | | |
| BC807 | | BC327 | 4Dp |
| BC817 | | BC337 | 6Dp |
| BC847C | | BC547C | 1Gp |
| BC850C | | BC550C | 2GP |
| BC857C | | BC557C | 3Gp |
| BC860C | | BC560C | - |
| BCX53 | | BC640 | AH |
| BCX56 | | BC639 | BH |
| BFR92A | | BFR90 | P2p |
| BSR14 | | 2N222A | U8p |
| BSR16 | | 2N2907A | T8p |

# Les Diodes

| DIODES CMS référence | TYPE CLASSIQUE | MARQUAGE CMS |
|---|---|---|
| BAS16 | 1N4148 | A6P ou A6S |
| BAS28 | -- | A61 |
| BAV70 | BAW62 | A4P |
| BAV99 | -- | -- |
| BYM 10/400 | 1N4004 | -- |
| BYM 10/1000 | 1N4007 | -- |
| | | |
| SCHOTTKY R.F. | | |
| HSMS 2802 | | A2 série |
| HSMS 2812 | | B2 série |
| HSM 2822 | | C2 Serie |
| PIN | | |
| HSMP 3800 | | DO unitaire |
| HSMP 3810 | | EO unitaire |
| HSMP 3820 | | FO unitaire |
| HSMP 3822 | | F2 série |
| HSMP 3824 | | F4 Cathode C |